

LEDイルミネーション 100球 コントローラ付

ご使用の前には必ず本書をお読みください。 また本書は大切に保管してください。

■電灯セットは取り付け工事前の点灯検査は必ず行ってください。

点灯検査後出荷しておりますが、運送途中に破損するおそれがございます。
取付け工事前の不点灯については交換いたします。
コードを設置する際、引っ張ったり、ねじったりしないで下さい。
加熱、発煙や火災の危険性を伴いますので、コードを束ねた状態でのご使用をしないでください。
注) 取付け後の不点灯につきましては一切の責任を負いかねます。

装飾用電灯セットの施工設置上の注意点

電線保護の為の装飾用電灯セットは2m以上は宙づり不可

- 1) 通常装飾用電灯セットは木岐または壁面に沿って、飾り付けすることを前提に作られていますので、2m以上宙吊りにしますと電線に自重負担がかかり、不点灯の原因になりますので、2m以上の宙づりは避けてください。
- 2) 2m以上宙づりをする倍
ワイヤーロープを貼り、これに沿わせて装飾用電灯セットを飾りつけ、30cm感覚に結束バンド・タイトストラップ等によってしっかりと固定してください。
そして、電線に重力の負担をかけさせないようにしてください。
- 3) 屋外で強風による被害が考えられる場合
前述(2)の補強の他に、さらに1m50cmごとに地面にしっかりと固定された支柱にワイヤーとロープを装飾用電灯セット本体に固定してください。

屋外使用取付時のお取り扱いのご注意

■装飾用電灯セットのコントローラーは完全防水ではありません。

- コントローラーは防雨防滴仕様ですが、接続部位があるため、常時屋外で使用される場合は、暴雨、暴風などの不足の事態が想定されます。コード部分から水が入らないようにコネクタ部分をコーリング、自己融着テープ等で必ず防水処理を施してください。
- コントローラーは高温多湿な場所を避け、風通しのよいところに設置してください。

■コネクタの接続部分は防水処理を施してください。

- 屋外でお使いの場合、装飾用電灯セット同士の連結しようをされる際のコネクタ接続部分と電源などのコネクタ部分はコーリング、自己融着テープ等で防水処理を施してください。

■屋外の長期間使用についてご確認ください。

- コードの材質は塩化ビニールですので、雨水、太陽光などで劣化いたします。定期的にコードの消耗具合を確認し、長期の場合には早めにお取替えください。
- 屋外使用の場合は暴雨、強風などにより、不測の事態が想定され1ヶ月未満で不点灯になる場合があります。
このため球の平均寿命を保つことが出来ません。ご了承下さい。

■海水・水中は使用不可

- すべての製品は海水または水中でのご使用は出来ませんのでご注意ください。

△注意

- ・屋外に配線する場合は、お近くの電気工事店に施工してもらい、安全な配線工事を行ってください。
- ・LEDの放熱を妨げるような加工をしたり、コードの配線などを変えたりいたしましたと非常に危険ですのでおやめください。
- ・感電防止の為、水のかからない場所の電源コンセントに電源プラグを差し込んでください。
- ・他の装飾物やオーナメントなどをチューブに接触させないでください。加熱と損傷の原因になります。
- ・取付けの際、画鋲や釘等でチューブやコードをとめないでください。これらは、火災や感電の危険性を伴います。
- ・お子様には絶対手を触らせないでください。
- ・家を出る時や寝る前には電源を切ってください。
- ・LEDライト点灯部分の交換はできません。
- ・プラグを抜く時にはコードを持たず、プラグを持って引き抜いてください。
- ・製品は、検査終了後出荷しておりますが、輸送中又はなんらかの衝撃により、不点灯、接触不良等発生する場合があります。
また仕様は予告無く変更する場合がございますので、あらかじめ御了承ください。